

XS-K-MF-W-X

TECLADO RFID 13,56 MHz

El lector RFID es compatible con el software cliente-servidor PROS CS y los controladores EWS.

Pueden leer credenciales de 13,56 MHz y comunicarse con el protocolo Wiegand estándar.

Las identificaciones, el protocolo de comunicación y las actualizaciones de firmware pueden configurarse mediante nuestro software XPR Toolbox a través de la entrada micro-USB situada en la parte posterior del lector o mediante una tarjeta de programación. El lector de sobremesa PROX-USB-X es obligatorio para los teclados RFID de la gama Xsmart.

Esta opción ofrece total flexibilidad y funcionalidad escalable. El cifrado de llaveros/tarjetas y lectores es posible gracias a la tecnología MIFARE® DESFire®.

El producto se entrega con el modo de cifrado **Xsecure** para garantizar la protección de los datos.



CARACTERÍSTICAS

- Montaje: En superficie
- Carcasa: ABS
- Teclas: Metálicas retroiluminadas
- Zumbador interno: Con intensidad ajustable mediante software
- Alcance de lectura: Hasta 6 cm, dependiendo del tipo y tamaño de la etiqueta.
- Frecuencia de funcionamiento: 13,56 MHz
- Protección contra manipulaciones: Al abrir o desmontar
- Cableado: Bloque de bornes
- Tensión de funcionamiento: 9 - 15 V CC
- Consumo de corriente: Hasta 170 mA

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

- Clasificación medioambiental: Interior/Exterior IP 65 (encapsulado en resina)
- Temperatura de funcionamiento: de -30°C a +65°C
- Humedad de funcionamiento: 5% a 95% HR (sin condensación)

CONECTIVIDAD



Micro USB: Para conectar al ordenador para la configuración y/o actualización del firmware.

Bornes de conexión

- Alimentación eléctrica
- Wiegand
- Retroiluminación, control de zumbador
- Protección antisabotaje

LED



Retroiluminado Verde
Acceso autorizado



Retroiluminado Naranja
Modo reposo




Retroiluminado Fondo
Acceso denegado

DIMENSIONES Y PESO



~0.15 kg





CLIENT
PROS CS
 SERVER

PROS CS es un software cliente-servidor para el Sistema de Control de Acceso en Red que permite a múltiples clientes conectarse a un sistema localmente o desde cualquier punto de Internet.

Ideal para controlar un número ilimitado de puertas, usuarios, niveles de acceso y plantas en cualquier negocio, oficina o edificio.

También es compatible con diferentes sistemas de videovigilancia, permitiendo controlar lo que ocurre en tiempo real en cada zona seleccionada.

ACCESORIOS

**MT-SPACER**

Espaciador de montaje en superficie. Con troqueles en cada lado y encajando perfectamente en la placa trasera de la caja. Es el accesorio ideal para cablear fácilmente el lector si no hay mucho espacio para conectarlo durante la instalación.

**PROX-USB-X**

Lector RFID USB de sobremesa. Lector RFID configurable L/E con emulación de teclado (Windows, MAC, Linux). Lee tarjetas Mifare classic, Mifare DESfire, EM 125 kHz, HID 125 kHz, NFC, ISO 15693, HID iCLASS y Xsecure.

**Tarjetas Xsecure - MIFARE® DESfire EV3**

Tarjetas MIFARE® DESfire EV3 con 2 KB de memoria. Tarjetas ISO. Las tarjetas Xsecure se entregan en paquetes de 50 unidades con números de identificación consecutivos.

Tarjeta ref.: PBX-2-EV3-2K-X

**MC-MINI**

Esta protección de acero inoxidable no es obligatoria para uso en exteriores, pero se recomienda si desea proteger aún más al lector contra el mal tiempo, los rayos UVA y el polvo. El lector está así menos expuesto. También ofrece un alto nivel de resistencia al vandalismo.

**USP**

Placa de montaje compatible con cajas eléctricas empotradas/de pared de EE. UU. Ideal durante una renovación para cubrir daños menores en la pared, astillas, pintura, etc. Se suministra en el mismo color que los lectores utilizados.



La solución **Xsecure** se basa en el concepto de escribir el identificador como **datos en tarjetas MIFARE® DESFire® EV2 y EV3 de 13,56 MHz precodificadas**.

Xsecure permite que cada clave de acceso a la tarjeta sea **distinta y única**, producida mediante un **proceso de diversificación irreversible**. Como resultado, la información en la **tarjeta se cifra y se sella** de nuevo, con una comprobación de errores contra la suplantación de identidad.

Sólo el lector y el sistema de codificación de la tarjeta de producción conocen esta operación.

XPR codifica las tarjetas y valida los identificadores emitidos para **evitar duplicaciones**.