

Información general

La tarjeta JBE-P2L2-IO permite añadir 2 entradas y 4 salidas adicionales al panel JBE-P2L1.

El panel JBE-P2L1 tiene la posibilidad de alojar una tarjeta de expansión. Es posible utilizar la tarjeta JBE-P2L2-IO para agregar 2 entradas y 4 salidas adicionales al panel. Se requiere de la caja de expansión JBE-EXP para agregar hasta un máximo de 4 tarjetas de entradas y salidas adicionales al panel.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar las tarjetas de entradas y salidas en la caja de expansión JBE-EXP, consulte el manual correspondiente.

Datos técnicos

Tarjeta de expansión de entradas/salidas	
Número de tarjetas	1, 2, 3 o 4


Conexión a equipos de campo	
Topologías seleccionables por el usuario	Clase A (anillo) o Clase B (estrella)
Entradas de dispositivos de campo	2 por tarjeta
Salidas de 24 V a dispositivos de campo	4 por tarjeta
Tensión de las salidas	20 a 30 Vcc
Corriente disponible por salida	500 mA @ 24 Vcc

Instalación

1. Desconectar baterías y alimentación general del panel P2L1.
2. Fijar la tarjeta en el panel. Ver imagen adjunta.



3. Fijar la tarjeta, usando los 4 tornillos proporcionados.
4. Seleccione la dirección de la tarjeta utilizando el DIP de configuración.



5. Encender el panel y actualizar el número de tarjetas IO disponibles. Ver menú:

Instalación\8. Composición del sistema

6. Tras el reset, el panel ya tiene la tarjeta IO disponible.
7. Recuerde configurar la tarjeta IO en el menú siguiente, según el tipo de instalación (clase A para instalación en bucle).

Ajustes\9. Configurar la tarjeta IO

Mantenimiento

Se debe realizar una prueba de alarma regularmente, se recomienda cada 6 meses.

Normativa


0370
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain) 20 DoP-0370-CPR-3813-1
EN 54-2, EN 54-4 JBE-P2L1 <i>Central de Detección y Alarma Analógica, destinada a su uso en los sistemas de detección y alarma de incendios instalados dentro y alrededor de edificios.</i> Ficha técnica: véase TF-JBE-P2L1-10 proporcionado por el fabricante.

Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.
C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain)
www.jadebird.eu.com

